

DCP-400

Czujka umożliwia wykrycie wczesnego stadium rozwoju pożaru, gdy ma miejsce wzrost temperatury. Przeznaczona jest do pracy w linii dozоровej adresowanej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- czujnik termiczny
- przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji akustycznej
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z linii dozоровej
- montaż w gnieździe **DB-400** (gniazdo do nabycia osobno)
- możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania **WZ-110**
- w zestawie osłona przeciwpyłowa

Wymiary obudowy	ø108 x 54
Zakres temperatur pracy	-25...+50°C
Masa	94
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)	A1R
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	65
Pobór prądu w stanie dozоровania	0,45
Pobór prądu w stanie alarmowania	0,6
Napięcie zasilania	18...26

