

MLB-400

Moduł **MLB-400** umożliwia podłączenie do adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej konwencjonalnych czujek albo ręcznych ostrzegaczy pożarowych firmy SATEL. Przeznaczony jest do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- obsługa do 32 czujek albo 10 ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP-ów)
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z linii dozоровej
- szczelna obudowa umożliwiajaca montaż w miejscach występowania zjawiska skraplania pary wodnej

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	153
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	131 x 131 x 38,5
Pobór prądu w stanie dozоровania	3
Pobór prądu w stanie alarmowania	20
Napięcie zasilania	18...26