

BV-501

Przewodowa czujka ruchu QUAD PIR przeznaczona jest do montażu sufitowego w pomieszczeniach.



Indeks: 8451

URL: <https://bcs.pl/pl/pir/2311-bv-501.html>



Opis produktu

Przewodowa czujka ruchu QUAD PIR przeznaczona do montażu sufitowego w warunkach wewnętrznych. Zasięg detekcji - 12m z detekcją wielopoziomową i kątem 360°. Wysoka odporność na występowanie fałszywych alarmów, zakłócenia radiowe i elektryczne, przełącznik detekcji, cyfrowa kompensacja zmiany temperatury, zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem obudowy. Zasilanie: DC 9.5 - 14.5V. Wymiary: Ø 117 x 36 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BV-501
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	PIR
Typ komunikacji	Przewodowa
Przeznaczenie	wewnętrzna
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	Ø12 m
Charakterystyka	dookólna
Regulacja czułości	tak
Odporność na zwierzęta	nie
Sabotaż	otwarcia obudowy

Antymasking*	nie
Rodzaj montażu	sufitowy
Wysokość montażu	2,4 - 3,6 m
Wymiary czujki	Ø 117 x 36 mm