



CQR FP3/GR/TP

Przycisk wyjścia awaryjnego z potrójnym stykiem NO/NC

- Typ przycisku Ewakuacyjny (resetowalny)
- Napięcie zasilania 12/24V DC
- Wskaźnik zadziałania Dioda LED: zielona (Standby) Czerwona (Zadziałanie)
- Styki 3xNO/NC
- Materiał wykonania: Obudowa ABS, szybka - poliwęglan
- Kolor Zielony



FP3/GR/TP jest przyciskiem stosowanym w systemach kontroli dostępu do awaryjnego otwarcia drzwi (Ewakuacja). Dzięki zastosowaniu 3 styków NO/NC, przycisk może jednocześnie zwalniać chronione przejście oraz jednocześnie informować systemy SKD i SSWiN o tym, że drzwi są awaryjnie otwarte. Przycisk wyposażono również w optyczny wskaźnik zadziałania w postaci diody LED: kolor zielony oznacza stan normalny (Standby), kolor czerwony stan zadziałania (awaryjne otwarcie przejścia)

Parametry techniczne

Typ przycisku	Ewakuacyjny (resetowalny)
Napięcie zasilania	12/24V DC
Pobór prądu	12V DC: 18mA (Standby) 40mA(Zadziałanie) 24V DC: 35mA(Standby) 77mA (Zadziałanie)
Wskaźnik zadziałania	Dioda LED: zielona (Standby) Czerwona (Zadziałanie)
Styki	3xNO/NC
Obciążalność	SW1 i SW2: 6A; SW3: 3A przy 125V/250V AC
Terminal zaciskowy	śrubowy max. 2,5mm
Stopień ochrony	IP44 (tylko do zastosowań wewnątrz)
Temperatura pracy	-10~55 °C
Wymiary	82x82x60mm
Kolor	Zielony
Materiał wykonania:	Obudowa ABS, szybka - poliwęglan

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

