

# PSP-204

Panel wyniesiony dla centrali serii **CSP-200** umożliwia obsługę systemu sygnalizacji pożaru z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika. Dzięki niemu, centrala sygnalizacji pożarowej może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodne z punktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony może zostać w pobliżu personelu obsługowego. Dzięki identycznemu z centralą interfejsowi użytkownika, obsługa systemu za pomocą panelu jest dokładnie taka jak w przypadku obsługi lokalnej za pomocą centrali.

- wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu,
- wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah, oraz wyjściami zasilania AUX 24V i 18V



|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Zakres temperatur pracy                                                        | -5...+40 °C               |
| Maksymalna wilgotność                                                          | 93±3%                     |
| Wymiary                                                                        | 324 x 382 x 108           |
| Zakres temperatur transportu                                                   | -25...+55 °C              |
| Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu                                        | 230 V AC +10%, -15% 50 Hz |
| Maksymalny pobór prądu z sieci                                                 | 0,5                       |
| Czas pracy zasilania rezerwowego                                               | 72 h                      |
| Prąd ładowania akumulatora maks.                                               | 1                         |
| Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie) | 1                         |
| Pobór prądu z akumulatora w stanie dozoru                                      | 60                        |
| Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu                                      | 60                        |
| Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozoru                     | 55                        |
| Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu                     | 55                        |
| Szczelność obudowy                                                             | IP30                      |
| Masa bez akumulatora                                                           | < 3                       |
| Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy                             | Tak                       |