

ROP-100/PL

Ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiają zgłoszenie zauważonego pożaru osobom znajdującym się w jego pobliżu i uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

- pełna zgodność z wymaganiami EN54-11
- zgodność z wytycznymi Rozporządzenia
- mechaniczna pamięć zadziałania
- szybka wielokrotnego użytku ułatwiająca konserwację i utrzymanie systemu
- dioda LED sygnalizująca zadziałanie
- specjalny klucz do kasowania po zadziałaniu



Wymiary obudowy	87 x 87 x 53
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania	9...30 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	0
Maksymalny pobór prądu	41
Masa	168
Maksymalna wilgotność	95%
Stopień ochrony	IP24D (cbnop_note)