

## MD-AG MODUŁ DZWONKOWY / PRZEKAŹNIKOWY DO MONITORÓW COMMAX

Kod produktu: **MD-AG**

umożliwia zdublowanie dźwięku wywołania monitora w innej lokalizacji, dodatkowe wyjście przekaźnikowe NO/NC



### OPIS

Moduł rozszerzeń do systemów wideodomofonowych i domofonowych COMMAX.

Moduł generuje sygnał gongu domofonowego COMMAX dodatkowo załączając wbudowany przekaźnik do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami.

Współpracuje z monitorami analogowymi COMMAX, ABAXO, domofonami COMMAX oraz innymi rozwiązaniami, min. czytniki RFID, przyciski wejścia/wyjścia czy centrale alarmowe.

### SPECYFIKACJA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| napięcie zasilania             | 11-14VDC            |
| pobór prądu (czuwanie/praca)   | 10mA / 305mA (max.) |
| max. czas gongu                | 22s                 |
| max. moc wbudowanych głośników | 2x0,5W / 80hm       |
| Wymiary płytki elektroniki     | 71 x 58x 30 mm      |
| Wymiary obudowy                | 75 x 75x 30 mm      |

