

## BCS-V-DIP14FWR3

Kamera IP kopułowa 4Mpx przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 10639  
GTIN13/EAN13: 5904890704350

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3001-bcs-v-dip14fwr3-5904890704350.html>



### Opis produktu

Kamera IP kopułowa 4Mpx przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-V-DIP14FWR3
<b>Linia produktowa</b>	BCS VIEW
<b>Typ kamery</b>	Kopuła
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/3" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2560(H)×1440(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F 2.0
<b>Focus</b>	Stały

<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 98° V: 53.1° D: 114.7°
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 90°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
<b>Strumień główny</b>	2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720/640×480/640×360(30fps)
<b>Bitrate</b>	32Kbps~8Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC / PoE (802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 6.5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>IK10</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø111×82.4mm
<b>Waga</b>	0.36 kg

## Aksesoria



BCS-V-AMD



BCS-V-UMD