

SPIRIT-PIR

Pasywna, cyfrowa czujka ruchu PIR przeznaczona do montażu w pomieszczeniach wewnętrznych o dużym zasięgu 18 m.



Indeks: 10690

URL: <https://bcs.pl/pl/pir/2942-spirit-pir.html>



Opis produktu

Spirit-PIR to przewodowa, wewnętrzna czujka wyposażona w pasywny dualny piroelement i technologię soczewki Fresnela. Soczewka ta posiada 52 strefy detekcji, dzięki którym zapewnia pełne pokrycie bez martwego kąta i bez możliwości podejścia od dołu. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 18 m. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii IFT czujka automatycznie dopasowuje progi wyzwolenia alarmów w przypadku wykrycia zakłóceń elektromagnetycznych lub elektrycznych, minimalizując ryzyko powstania fałszywych alarmów. Funkcje cyfrowej kompensacji temperatury oraz automatycznej czułości sprawiają, że czujka sama przystosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia, aby zachować stabilność i skuteczność wykrywania intruzów. Czujka posiada dodatkowo odporność na małe zwierzęta do 10 kg, wbudowane rezystory parametryczne, zapewnia szeroki kąt widzenia 85.9°, posiada zabezpieczenie antysabotażowe otwarcia obudowy, spełnia normę Grade II. Zasilanie DC 9-16V. Rozmiary 86,8 x 65,4 x 45,5 mm.

Akcesoria



SPIRIT-WALLBRACKET



SPIRIT-CEILINGBRA...