

LC-102-PIGBSS

Przewodowa, cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanym czujnikiem zbitcia szkła.



Indeks: 8366

URL: <https://bcs.pl/pl/pirmw-dual/2302-lc-102-pigbss.html>



Opis produktu

Przewodowa, cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanym czujnikiem zbitcia szkła. Precyzyjna analiza różnic widma dzięki technologii Quad Linear Imagin, funkcja układu ASIC - niewrażliwość na zwierzęta do 25kg i wysoka odporność na fałszywe alarmy. Zasięg detekcji 15x20m. Niezależna, oddzielna regulacja czujników PIR oraz zbitcia szkła, 2 niezależne wyjścia alarmowe NC, zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem obudowy. Zasilanie DC 8.2V - DC 16V. Wymiary 118 x 62.5 x 41 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	LC-102-PIGBSS
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	PIR + zbitcia szkła
Typ komunikacji	Przewodowa
Przeznaczenie	wewnętrzna
Metoda detekcji	PIR + mikrofon elektretowy
Zasięg detekcji	15 m
Charakterystyka	szerokokątna
Regulacja czułości	tak
Odporność na zwierzęta	tak
Sabotaż	otwarcia obudowy
Antymasking*	nie

Temperatura pracy	-10 °C to +40 °C
Rodzaj montażu	ścienny/narożny
Wysokość montażu	2,4 m
Wymiary czujki	18 x 62.5 x 41 mm
Waga czujki	83 g