

AC-101

Przewodowa, mikrofonowa czujka zbitcia szkła.



Indeks: 8339

URL: <https://bcs.pl/pl/zbitcia-szkla/2309-ac-101.html>



Opis produktu

Przewodowa, mikrofonowa czujka zbitcia szkła. Cyfrowa obróbka sygnału, mechanizm eliminacji szumów z otoczenia, wysoka odporność na zakłócenia. Zasięg detekcji do 7.6m w zależności od typu szkła, pamięć alarmu sygnalizowana diodą LED, styk sabotażowy z zabezpieczeniem przed otwarciem obudowy. Zasilanie DC 9 - 16V. Wymiary: 89 x 64 x 20 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	AC-101
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	czujka zbitcia szkła
Typ komunikacji	Przewodowa
Przeznaczenie	wewnętrzna
Metoda detekcji	mikrofon elektretowy
Zasięg detekcji	do 7,5 m
Charakterystyka	dookólna
Regulacja czułości	tak
Sabotaż	otwarcia obudowy
Antymasking*	nie
Rodzaj montażu	ścienny/sufitowy

Wymiary czujki	89 x 64 x 20 mm
----------------	-----------------