

PG8994

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z komunikacją dwukierunkową, przeznaczona do montażu zewnętrznego.



Indeks: 8058

URL: <https://bcs.pl/pl/pir/2273-pg8994.html>



Opis produktu

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z komunikacją dwukierunkową, przeznaczona do montażu zewnętrznego. Zasięg detekcji - 12m, kąt widzenia - 90 stopni. Częstotliwość pracy - 868 MHz, ochrona sabotażowa przed demontażem obudowy i oderwaniem urządzenia od ściany, funkcja PET - niewrażliwość na ruch zwierząt domowych do 18 kg. Montaż naścienny lub narożny, Zasilanie baterią litową CR123A 3V o żywotności do 3 lat. Wymiary: 157 x 147 x 124 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	PG8994
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	PIR
Typ komunikacji	Bezprzewodowa (PowerG)
Przeznaczenie	zewnętrzna
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka	szerokokątna
Regulacja czułości	tak
Odporność na zwierzęta	tak
Sabotaż	oderwania od ściany i otwarcia obudowy

Antymasking*	tak
Dodatkowe wejście	nie
Wideoverifyfikacja	nie
Żywotność baterii	do 3 lat
Typ baterii	2 x CR-123A
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Rodzaj montażu	ścienny
Wysokość montażu	1,5 - 3 m
Kompatybilne systemy	WP8010, PowerSeries NEO, PowerSeries PRO
Wymiary czujki	157 x 147 x 124 mm