

PG8902

Bezprzewodowa, kurtynowa czujka ruchu PIR z komunikacją dwukierunkową przeznaczona do montażu zewnętrznego.



Indeks: 9052

URL: <https://bcs.pl/pl/pir/2276-pg8902.html>



Opis produktu

Bezprzewodowa, kurtynowa czujka ruchu PIR z komunikacją dwukierunkową przeznaczona do montażu zewnętrznego. Częstotliwość pracy 868 MHz, wysoka odporność na występowanie fałszywych alarmów, funkcja kompensacji temperatury, technologia Target Specific Imaging - odróżnianie zwierząt od ludzi z możliwością regulacji - do 3kg oraz do 18 kg, regulowany zasięg detekcji - do 3m, do 5m, do 8m, funkcja antymaskingu (aerozol, kurz), Zasilanie 2 bateriami litowymi CR-123A 3V o żywotności od 1 do 3 lat, obudowa klasy IP 55.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	PG8902
Producent	Tyco
Zgodność z normą	tak, Grade2
Typ czujki	PIR
Typ komunikacji	Bezprzewodowa (PowerG)
Przeznaczenie	zewnętrzna
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	8 m
Charakterystyka	kurtynowa
Regulacja czułości	tak
Odporność na zwierzęta	tak
Sabotaż	oderwania od ściany i otwarcia obudowy

Antymasking*	tak
Dodatkowe wejście	nie
Wideoverifyfikacja	nie
Żywotność baterii	3 lata
Typ baterii	2 x CR-123A
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Rodzaj montażu	ścienny
Wysokość montażu	1,6 - 2 m
Kompatybilne systemy	WP8010, PowerSeries NEO, PowerSeries PRO
Wymiary czujki	145 x 71 x 62 mm