






ACO UP940 - unifon cyfrowy 2-żyłowy, 4 przyciski funkcyjne, biały

Unifon słuchawkowy z magnetycznym odkładaniem słuchawki, jednym przyciskiem otwierania oraz trzema przyciskami funkcyjnymi. Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P

Index	UP940
Opis	Unifon cyfrowy z magnetycznym odkładaniem słuchawki
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Dostępne kolory	Biały
Odkładanie słuchawki	Magnetyczne
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	201x80x45
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 złącza samozaciskowe: Line + , Line -
Wyjścia	3 Przyciski funkcyjne : - 1 x po magistrali systemu - 2 x zwierne (NO) odseparowane od systemu
Cechy	- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki - 1 przycisk: otwieranie - aż do 3 przycisków do sterowania urządzeniami zewnętrznymi - 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia - funkcja hold - możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Schemat

UP940



- ① gniazdo słuchawki
- ② gniazdo RJ45
- ③ zacisk podłączenia unifonu
Line+ : Linia(+) unifonów z centrali/paneli
Line- : Linia (-) masa unifonów z centrali/panelu
- ④ zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego
1: F2 – styk 1 przycisku funkcyjnego
2: F2 – styk 2 przycisku funkcyjnego
- ⑤ zworki adresowe
- ⑥ przycisk otwierania drzwi
- ⑦ przełącznik regulacji głośności
- ⑧ zaciski przycisku funkcyjnego
- ⑨ przycisk funkcyjny
- ⑩ ⑪ dodatkowe przyciski funkcyjne

Wymiary

